

Régie générale : Didier – (+33)(0)6.10.15.71.58

Régie son : Julien - (+33)(0)6.87.57.80.12 – julien@studio-access.com

Toutes les demandes de la fiche technique sont adaptables selon les contraintes du lieu, n'hésitez pas à nous contacter pour trouver des solutions.

Sonorisation façade : *A fournir et à la charge de l'organisateur.*

Le système devra être adapté au lieu, de qualité professionnelle et en ordre de marche à l'arrivée du groupe.

Sonorisation retour : *A fournir et à la charge de l'organisateur.*

8 retours identiques (Moniteurs non compris) + sides en ordre de marche à l'arrivée du groupe.

Régie façade : *A fournir et à la charge de l'organisateur.*

Console 24 tranches (MIDAS, DM2000, PM5D) placée en salle, au centre, non surélevée et équipée de :

- EQ 2x31 bandes (1/3 d'octave),
- Lecteur CD
- 9 compresseurs/limiteurs (1x DPR404, 2x DPR402, 1x dbx165A).
- 1 noise-gate.
- 2 réverbérations (PCM91 + PCM81) .
- 1 multi effets (SPX2000).

Ne pas oublier: Littlites, relevés de console, SM58 pour calage et talkback.

Régie retour : *A fournir et à la charge de l'organisateur.*

7 départs égalisés (31 bandes) + sides.

Le groupe se déplace sans technicien retour donc liberté totale.

A titre d'infos:

Les inserts indiqués sur le patch sont fortement conseillés + 1 reverb légère sur les voix.

Patch son et plan de scène : Ci-joint en page 3

Backline : *A fournir et à la charge de l'organisateur.*

- 1 piano acoustique $\frac{3}{4}$ de queue ou queue (Yamaha) de préférence + un tabouret piano + lampe de pupitre.
- 1 stand guitare.
- 1 porte partitions + lampe de pupitre

Plateau : *A fournir et à la charge de l'organisateur.*

- Prévoir un espace scénique de minimum 7m d'ouverture et 5m de profondeur.
- Un Plancher pour la danse flamenco (plateaux samia au sol possible), de 6m x 4m de préférence, si le plancher d'origine est non adapté, le plancher devra être monté et prêt à l'utilisation à l'arrivée du groupe (heure à définir).
- Les 2 sources 220 Volts sont indispensables pour les lampes de pupitre.
- 5 chaises **sans accoudoirs** pour la danseuse, les chants et le guitariste à cour.

Régie générale : Didier – (+33)(0)6.10.15.71.58

Régie son : Julien - (+33)(0)6.87.57.80.12 – julien@studio-access.com

Toutes les demandes de la fiche technique sont adaptables selon les contraintes du lieux, n'hésitez pas à nous contacter pour trouver des solutions.

Matériel lumière : A fournir et à la charge de l'organisateur.

- A venir

Plan de feu :

- A venir

Puissance électrique :

- Prévoir une puissance électrique scénique suffisante par rapport au système son et lumière présent, 32A triphasé Minimum.

Balance & focus :

Le matériel son et lumière devra être installé et en état de fonctionnement à l'arrivée du groupe (horaire à définir).

Prévoir 1h de préparation plateau et calage son + 1h30 de balance + 1h30 de focus, prévoir de finir 1h30 avant le début du spectacle.

Personnel a fournir : (présent au montage, balance et lors du spectacle)

- Un régisseur son façade (pour l'accueil)
- Un technicien son retour (si console retour)
- Un régisseur plateau
- Un régisseur lumière (pour l'accueil)

Loges :

2 loges fermés pour 4 personnes chacune avec douche :

- 7 serviettes.
- 18 petites bouteilles d'eau (9 pour la balance, 9 pour le spectacle).
- Fruits, Fruits sec, gâteaux.

Catering :

Prévoir 9 repas au moins 2h avant ou après le spectacle (a définir selon l'heure de la représentation).

FlamencOpéra

PATCH (SON) ET PLAN DE SCENE

du 12/09/08

Régie générale : Didier – (+33)(0)6.10.15.71.58
Régie son : Julien - (+33)(0)6.87.57.80.12 – julien@studio-access.com

Toutes les demandes de la fiche technique sont adaptables selon les contraintes du lieux, n'hésitez pas à nous contacter pour trouver des solutions.

Patch	Mon	CH	INPUT	MIC ou D.I.	F.O.H. INSERT	MON INSERT	MIC STAND
		1	PIANO	KM184 – AT4033 SM91 (si fermé)			GRAND
		2	PIANO	KM184 – AT4033 SM91 (si fermé)			GRAND
		3	PIANO M	SM58			MOUSSE
		4	CAJON	SM91	165A		
		5	GUITARE	AT831R	DPR402	COMP	PINCE
		6	GUITARE	KM150			PETIT
		7	VOX LYRICS	Beta 53 serre tête HF : pocket ur1 + récepteur ur4b	DPR402	COMP	GRAND
		8	VOX CHUNE	BETA58	DPR402	COMP	GRAND
		9	VOX SYLVIE	BETA58	DPR402	COMP/GATE	GRAND
		10	VOX SPARE	BETA58			GRAND
		11	Plancher jardin	SM91	DPR404		
		12	Plancher face jardin	SM91	DPR404		
		13	Plancher face cour	SM91	DPR404		
		14	Plancher cour	SM91	DPR404		
		17- 18	SPX2000				
		19- 20	PCM91				
		21- 22	PCM81				
		23- 24	CD				

